

Modelos

Temperatura de Color



Blanco Frío 6000K

L31602



Detalles técnicos

Potencia:	3 W
Tensión:	220 - 240V AC
Frecuencia:	50-60 Hz
Fuente Lumínica:	SMD5730
Número de Led:	30
Color de Luz:	Blanco Frío
Temperatura de Color:	6000K
Luminosidad:	200 lm
Iluminación de Emergencia:	Permanente - No Permanente
Tipo de Batería / Voltaje:	Ni-Cd / 3.6 V
Número de Baterías:	1
Capacidad Batería:	1000 mAh

Uso:	Exterior
Protección IP:	IP65
Instalación:	Superficie
Material:	ABS
Alto:	70 mm
Ancho:	350 mm
Largo:	120 mm
Clase de Aislamiento:	II
Tª Ambiente Trabajo:	0°C ~ +50°C
Vida Útil:	60.000 Horas
Garantía:	5 Años
Certificados:	CE & RoHS, UKCA

INFINITY GESTIÓN INTEGRAL DE OFICINA SL

C/ María de Molina, 41
 28006 Madrid
 T. 902.060.661 - F. 902.060.662
 infinity@infinitygestionintegral.es
 www.infinitygestionintegral.es

Descripción

La luz de emergencia LED cuenta con carcasa de alta estanqueidad y factor de protección IP65 que le confiere una alta resistencia a factores climatológicos externos, permitiendo su ubicación en interiores y exteriores. Incluye fusibles de protección y batería con autonomía de hasta 3 horas. Sus luces LED permiten un gran ahorro energético y unas excelentes prestaciones.

La luz de emergencia LED permite tanto la iluminación permanente como no permanente. Esta luz de emergencia viene premontada como luz no permanente. Modificando la posición del conector de la PCB podremos seleccionar el modo de funcionamiento de esta luz de emergencia.

Las luminarias de emergencia **AutoTest** no solo cumplen los requisitos básicos de los productos de iluminación de emergencia estándar, sino que también **incluyen el sistema de autocomprobación automática AutoTest**. Los productos de AutoTest solo requieren inspección visual ya que el LED de estado de la luminaria integral informa el estado operativo de la luminaria y el tipo de fallo, en caso de que se haya producido.

La luz de emergencia LED 3W es la **solución más práctica, económica y sencilla ante cualquier eventualidad, como un posible corte del suministro eléctrico**. Se instala fácilmente tanto en pared como en techo, gracias a la pieza que incorpora y que se acopla a la luminaria, permitiendo su instalación de forma empotrada.

- * Cuenta con indicador LED de funcionamiento.
- * Para un funcionamiento correcto como iluminación de emergencia se debe conectar el precableado de la batería.

